

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/kontroler-tasm-led-rgb-rf-1224v-12a-z-pilotem-radiowym-20-przyciskow-p-191.html>



Kontroler taśm LED RGB RF 12/24V 12A z pilotem radiowym 20 przycisków

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	LED-0041
Napięcie zasilania	12/24V DC
Napięcie wyjściowe	12/24V DC
Rodzaj urządzenia	nadajnik+odbiornik
Typ sterowania	RGB
Ilość kanałów	3 kanały
Maks .prąd/kanał	4A

Opis produktu

RGB | 12-24V DC | 144-288W | pilot radiowy | programy dynamiczne | kolory statyczne | pamięć

Kontroler RGB 144W z pilotem radiowym RF - 20 przycisków

Sterownik posiada pamięć statyczna ostatniego stanu - po zaniku i powrocie napięcia zasilającego wraca do ostatniego trybu pracy.

Specyfikacja sterownika:

- max. prąd wyjściowy 4A na jeden kanał
- moc wyjściowa: dla taśm 12V
- sterowanie systemami RGB napięcie 12-24V wspólny "plus" Sterownik może sterować taśmami na 12V lub 24V
- pilot i sterownik są "parowane" - urządzenia nie zakłócają się w swoim sąsiedztwie (może ich pracować kilka w jednym lokalu)
- temperatura pracy -20 do +40 stopni
- wilgotność pracy 30%- 85%
- Wymiary centrali 130*65*24 mm
- waga 165g
- zużycie mocy na czuwaniu

Specyfikacja pilota:

- 20 przycisków
- komunikacja radiowa na częstotliwości 433MHz (dzięki komunikacji radiowej sterownik można zabudować, sterować nawet z drugiego pokoju)
- piloty są "parowane" na stałe ze sterownikami (kilka instalacji na jednym obiekcie nie zakłóca się)
- przycisk ON/OFF włącznie i wyłączenie sterownika
- przycisk PLAY/STOP możliwość zatrzymania dowolnej barwy w trybie dynamicznym
- 8 przycisków typu "szybki kolor" przywołujących wybraną barwę natychmiast: white, blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple
- przyciski regulujące jasność dla trybu każdego statycznego koloru oraz trybów dynamicznych JUMP3, JUMP7, FLASH
- Auto, przycisk uruchamiający automatyczną prezentację wszystkich dostępnych efektów sterownika
- JUMP3 skokowa zmiana 3 podstawowych barw: czerwona, zielona, niebieska (możliwa jest regulacja prędkości zmian oraz jasności świecenia)

-
- FADE3 płynna zmiana 3 podstawowych barw: czerwona, zielona, niebieska (możliwa jest regulacja prędkości)
 - SPEED+ zwiększanie prędkości
 - SPEED- zmniejszanie prędkości
 - JUMP7 skokowa zmiana 7 barw: blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple (możliwa jest regulacja prędkości zmian oraz jasności świecenia)
 - FADE7 płynna zmiana 3 barw blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple (możliwa jest regulacja prędkości)
 - wymiary pilota: 85*52*7 mm

Funkcje statyczne

- Ilość kolorów predefiniowanych:8
- Kolory predefiniowane: czerwony, zielony, niebieski, biały, pomarańcz, żółty, błękitny, fioletowy
- Funkcja ściemniania / rozjaśniania: TAK
- Ilość poziomów jasności: 9 poziomów jasności dla każdego z kolorów
- Zakres regulacji jasności: 0 ~ 100%

Funkcje dynamiczne:

- Ilość programów predefiniowanych:6
- Programy predefiniowane: Auto, skokowa zmiana 3 kolorów, skokowa zmiana 7 kolorów, płynna zmiana 3 kolorów, płynna zmiana 7 kolorów, stroboskop
- Ilość poziomów prędkości: 10 stopni prędkości dla każdego z programów
- Dodatkowo: FUNKCJA PAUSE zatrzymanie programu na dowolnym kolorze w trakcie trwania programu. Zapamiętanie ustawień po odłączeniu zasilania.
- Pamięć ostatniego programu po zaniku zasilania kontrolera: tak