

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/spi-m16-sterownik-cyfrowych-tasm-led-rgb-ic-ws2812-p-202.html>



SPI-M16 sterownik cyfrowych taśm led RGB IC WS2812

Dostępność	Ostatnie sztuki
Numer katalogowy	KIC-0002
Napięcie zasilania	5/12/24V DC
Napięcie wyjściowe	5/12/24V DC
Rodzaj urządzenia	nadajnik+odbiornik
Typ sterowania	RGB-IC
Ilość kanałów	SPI/RGB-IC
Maks .prąd/kanał	10A

Opis produktu

Sterownik jest optymalnym rozwiązaniem do sterowania taśm LED opartych o cyfrowe RGB IC jak np. WS2812. Oferuje 16 gotowych programów prezentujących różne efekty, umożliwia zmianę prędkości programów dynamicznych, zmianę jasności, zapisanie ustawień. Kontroler ma pamięć ostatniego trybu pracy po wyłączeniu zasilania.

W komplecie:

- odbiornik SPI-16
- pilot radiowy M16
- opakowanie blister z instrukcją EN na odwrocie

Odbiornik SPI-16:

- zasilanie DC5-24V
- maksymalne obciążenie: SPI 10A
- maksymalna moc wyjściowa: 50W(5V) / 120W(12V) / 240W(24V)
- temperatura pracy: -30...+55C
- wymiary: L135xW30xH20
- waga: 47g

Pilot radiowy M16:

- napięcie zasilania: 3V (CR2032)
- częstotliwość: 433,92MHz
- odległość: 40-50m
- temperatura pracy: -20... +55C
- wymiary::L104xW58xH9 (mm)
- wymiary uchwytu: L108xW63xH14 (mm)
- waga: 42g

Obsługiwane są następujące układy:

TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, TLS3001, TLS3002,
LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, P9813