

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/rf101-sciemniacz-tasm-led-51224v-6a-z-pilotem-radiowym-11-przyciskow-p-197.html>



RF101 ściemniacz taśm LED 5/12/24V 6A z pilotem radiowym 11 przycisków

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	L R-0080
Napięcie zasilania	5/12/24V DC
Napięcie wyjściowe	5/12/24V DC
Rodzaj urządzenia	nadajnik+odbiornik
Typ sterowania	ściemniacz
Ilość kanałów	1 kanał
Maks .prąd/kanał	2A

Opis produktu

Ściemniacz z pilotem radiowym charakteryzujący się małymi rozmiarami odbiornika. Kompaktowe rozmiary pozwalają na instalację nawet w trudno dostępnych miejscach.

Ściemniacz mini z pilotem radiowym RF

- Kompaktowe wymiary, pilot z 11 przyciskami, tryby pracy statyczne oraz dynamiczne.
- **Pamięć stanu ściemniacza po zaniku napięcia zasilającego**
- Możliwość parowania jednego pilota do kilku centrerek

Specyfikacja:

- Napięcie: 5-24V DC
- Moc: 5W
- Prąd: max 6A
- Wyjście:1 kanał (PWM)
- Pobór mocy statyczny:0,5W
- Wymiary Kontrolera: L35.0 × W15.0 × H4.5mm
- Wymiary Pilota:L85.9 × W39.6 × H6.9mm
- Waga:35g
- Temp. pracy:-20 ... 60 °C

Funkcje statyczne:

- Funkcja ściemniania / rozjaśniania: TAK
- Ilość predefiniowanych poziomów jasności:3
- Zakres regulacji jasności:10-100%, 10 poziomów jasności
- Predefiniowane poziomy jasności: 25%, 50%, 100%

Funkcje dynamiczne:

-
- Programy predefiniowane:8
 - Regulacja prędkości: TAK
 - Ilość poziomów prędkości:10 stopni prędkości dla każdego z programów
 - Dodatkowo: Zapamiętanie ustawień po odłączeniu zasilania